※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

800 MHz帯ワイヤレス受信機
WX-UR502
本体希望小売価格
120,000円（税抜）

ダイバシティ受信　800 MHz　2波用　1U

＜WX-UD500 1台 標準装備＞
※2波でご使用の場合は
WX-UD500の増設が必要です。
＜ラックマウント金具付属＞

800 MHz帯ワイヤレス受信機
WX-UR504
本体希望小売価格
200,000円（税抜）

ダイバシティ受信　800 MHz　4波用　1U

＜WX-UD500 2台 標準装備＞
※3波または4波でご使用の場合は
WX-UD500の増設が必要です。
＜ラックマウント金具付属＞

注）他社製ワイヤレス機器との互換はありません。

受信時や待機時に発生する混信を低減。明瞭で使いやすいワイヤレスマイクシステム。

●使用しているマイクの電波の強さに応じて、受信感度を抑制。近隣で使用されているワイヤレスマイクの電波を受信しにくくし混信を回避することが可能。●ワイヤレス受信機が待機中に受ける微弱な電波や混信ノイズ（雑音）をカット。他のワイヤレスマイクからの電波や混信ノイズ音を拡声しないようにすることが可能。●旧製品（WX-4000シリーズ［販売完了］）との互換性も確保。
※ワイヤレス受信機 WX-UR502／WX-UR504とワイヤレス受信機WX-4020B／WX-4040B［販売完了］はシステム内で混在させて使用することができます。※既存のワイヤレス受信機 WX-4020B／WX-4040B［販売完了］をWX-UR502／WX-UR504へ置き換える場合、ワイヤレスアンテナ、ワイヤレスマイクロホン、同軸ケーブルは既設のものが使用できます。また、アンテナ入力、ローカル入出力の仕様は50 Ωですが、5D-2Vと同様、75 Ω仕様の5C-2Vケーブルも使用可能です。

■ WX-UR502 /WX-UR504 仕様

	WX-UR502	WX-UR504
電源	AC 100V 50 Hz／60 Hz	
消費電力	8 W（電源［切］時 0.5 W）	10 W（電源［切］時 0.5 W）
アンテナ入力	50 Ω 2系統2回路 BNCコネクター、ローカル出力 WX-4950A／WX-4965／WX-4970用ファンタム電源出力 DC12 V 80 mA最大	
ローカル入出力	50 Ω BNCコネクター 45 MHz	
受信周波数	30波中1波 WX-UD500を1台増設で2波受信可能	30波中2波 WX-UD500を2台増設で4波受信可能
受信方式※1	ダブルスーパーヘテロダイン	
受信感度※1	45 dB以上（20 dB μV入力、5 kHz FMにて）	
スケルチ感度※1	12 dB μV以下	
トーンスケルチ周波数	32.768 kHz	
S/N	チャンネル出力：60 dB 以上（50 dB μV入力、5 kHz FMにて） ミキシング出力：54 dB 以上（50 dB μV入力、5 kHz FMにて）	
ダイバシティ切り換え雑音	40 dB 以上（50 dB μV入力にて）	
ひずみ率	3 % 以下（50 dB μV入力、40 kHz FMにて）	
周波数特性	50 Hz～10 kHz（50 μsエンファシス）	
最大出力	＋10 dB（0 dB＝1 Vrms）	
残留雑音	30 μV以下	
フィールド選択※1	広い／標準／狭い	
アンテナ感度※1	＋6 dB／0 dB／－6 dB（各アンテナ入力ごとに設定可能）	
制御方式	トーン信号によるASK	
電池残量表示	3段階（緑色／橙色／赤色）（消灯＝データなし）	
音声レベル表示	3段階（緑色／橙色／赤色）（消灯＝音声なし）	
機能設定	● 通常運用 ● 操作ロック設定　：グループ番号、チャンネル番号ロック ● マイク電池電圧表示　：2012年8月現在、WX-4800のみ対応 ● 待機時混信低減設定　：解除／6 dB設定／12 dB設定 ● 受信時混信低減設定　：解除／20 dB／10 dB ● 受信レベル表示　：3段階 ● スキャン　：グループスキャン／チャンネルスキャン ● スケルチ解除　：通常／強制解除	
ワイヤレス補助入力	－20 dBV 600 Ω 不平衡（大型複式ジャック）	
チャンネル出力	－20 dBV 600 Ω 不平衡2回路 （大型複式ジャック）	－20 dBV 600 Ω 不平衡4回路 （大型複式ジャック）
ミキシング出力	－20 dBV／－60 dBV（切換式）600 Ω 不平衡（大型複式ジャック）	
使用温度範囲	0 ℃～＋45 ℃	
寸法	420 mm（幅）×44 mm（高さ）（ゴム足含まず）×176 mm（奥行）（つまみなど突起含まず）	
質量	約2.1 kg	約2.2 kg
仕上げ	前面パネル：AVライトグレー色 塗装／カバー：AVライトグレー色 塗装	

※1 アンテナWX-4950A／WX-4965／WX-4970による。

■ 寸法図（単位：mm）

＜WX-UR502＞

＜WX-UR504＞



関連機器

ワイヤレスチューナーユニット
WX-UD500
本体希望小売価格
60,000円（税抜）

800 MHz

●WX-UR502／WX-UR504専用チューナーユニット。WX-UR502／WX-UR504へ組み込むことで、ワイヤレスマイクロホンの同時使用数を増やすことができます。
※WX-4020B／4040B［販売完了］には使用できません。

■ WX-UD500 仕様

供給電圧	DC5 V
消費電流	約120 mA（最大）
受信方式※2	ダブルスーパーヘテロダイン
局部発振方式	水晶制御PLL周波数シンセサイザ方式
受信感度※2	45 dB以上（20 dB μV入力、5 kHz　FMにて）
スケルチ感度※2	12 dB μV以下
トーンスケルチ周波数	32.768 kHz
S/N	60 dB以上（50 dB μV入力、5 kHz　FMにて）
残留雑音	30 μV以下
ひずみ率	3 %以下（50 dB μV、40 kHz　FMにて）
出力	－42 dB（5 kHz　FMにて）（0 dB＝1 Vrms）
制御方式	トーンスケルチ信号によるASK
制御信号	電池残量用：3種類
使用温度範囲	0 ℃～ +45 ℃
寸法	63 mm（幅）×11 mm（高さ）×95 mm（奥行）（接合部含まず）
質量	約30 g

※2 受信機WX-UR502／UR504（別売品）、アンテナWX-4950A／4965／4970（別売品）による。

関連機器

増設用800 MHz帯ワイヤレスチューナーユニット
WX-D4000A
本体希望小売価格 **60,000**円（税抜）

800 MHz

●WX-4020B／4040B［販売完了］およびWA-XU01A増設用ワイヤレスチューナーユニット。

■ 定格

供給電圧	DC5 V
消費電流	110 mA（最大）
受信方法	ダブルスーパーヘテロダイン （受信機WX-4020B,4040B,WA-XU01A、アンテナWX-4950A/4965/4970による。）
局部発振方式	水晶制御PLL周波数シンセサイザー方式
出力	－42 dB（5 kHzDevにて）（0 dB=1 Vrms）
寸法	63 mm（幅）×16 mm（高さ）×91 mm（奥行）（接合部含まず）
質量	約40 g

注）他社製ワイヤレス機器との互換はありません。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。