

# ネットワークディスクレコーダー DG-ND200

## ■ 概要

本機（DG-ND200）は、ネットワークカメラで監視している画像を録画・再生するネットワークディスクレコーダーです。

ハードディスクドライブ（以下、HDD）に記録するため、ビデオテープと異なり、繰り返し録画を行っても画質の劣化がありません。

本機はネットワークを経由して、16台までのカメラを接続し録画できます。また、本機の設定や操作は、最大4ウェブブラウザから行うことができます。

### ●多彩な録画機能

#### ●マルチレコーディング機能

カメラの場所によって録画レートを変えて録画したい場合など、運用形態が異なる環境でも、本機1台で効率的に運用できます。

#### ●スケジュール機能

指定した曜日の指定した時間帯に自動で録画を行うよう設定できます。さらに、時間帯ごとに録画レートを変えることができます。

#### ●緊急録画機能

緊急事態などが発生したとき、外部に設置したスイッチを操作して、緊急録画モードに切り換えて録画できます。

#### ●外部タイマー録画機能

タイマースイッチなどの外部タイマーを利用して自動的に録画できます。

#### ●イベント録画機能

センサーからの信号入力など、イベント発生時に録画時の録画レートを高いレートに切り換えて録画できます。

### ●リムーバブルHDD採用の特長

2.5インチリムーバブルHDD（別売り）を採用し、前面から取り付け・取り外しができます。

HDDを2台搭載している場合は、録画を中断することなくHDDの交換ができます。

※リムーバブルHDDは付属しません。

### ●画像のダウンロード／送信

ウェブブラウザに表示している画像をPCのHDDにダウンロード（保存）できます。FTPサーバーを設定すれば、指定したFTPサーバーに画像を定期的送信できます。また、イベント発生時にアラーム発生場所の画像を送信することもできます。

### ●イベント通知機能

イベントが発生したとき、指定した電子メールアドレスに電子メールを送信して通知することができます。電子メールを送信する際、アラーム発生場所の画像を添付して送信することもできます。

### ●安心のセキュリティ機能

●ユーザー認証機能により、ユーザー名とパスワードで操作できる機能を限定できます（32ユーザーまで）。

●ホスト認証機能により、登録されていないIPアドレスからは本機を操作できないように設定できます。

●万が一、1台のHDDが故障したときでも、もう1台のHDDでは録画を継続するミラーリング機能を搭載しています（HDD2台搭載時）。

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL：042-639-0510

HP：<https://galileo-1.co.jp/contact.html>

## ■仕様

### ●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz	
消費電力	約35 W	
使用温度範囲	+5 ℃ ~ +45 ℃	
使用湿度範囲	5 % ~ 90 % (結露なきこと)	
許容高度	2 000 m以下	
寸法	幅270 mm 高さ88 mm 奥行き360 mm (ゴム足、突起部含まず)	
質量	5.0 kg	
仕上げ	前面パネル	ソリッドメタリック塗装
	上カバー	ソリッドメタリック表面印刷鋼板
	後面パネル	亜鉛メッキ処理鋼板

### ●HDD (別売り)

HDD 機能	2.5インチ リムーバブルHDD× 最大2台 (120 GB×2台) ミラーリング機能 (HDDが2台実装されている場合のみ運用可能)
--------	--

### ●入出力

アラーム/コントロール端子	8~16CHアラーム出力 <sup>※2</sup> 、ネットワーク異常出力 <sup>※2</sup> 、アラーム復帰入力 <sup>※1</sup> 、緊急録画入力 <sup>※1</sup> 、残容量警告出力 <sup>※2</sup> 、HDD異常出力 <sup>※2</sup> 、カメラ異常出力 <sup>※2</sup> 、異常出力 <sup>※2</sup> 、停電処理完了出力 <sup>※3</sup> 、時刻合わせ入出力 <sup>※4</sup> 、アラーム抑止入力 <sup>※1</sup> 、停電検出入力 <sup>※1</sup> 、外部録画モード切換 <sup>※1</sup> 、+5 V出力 <sup>※5</sup> (D-sub25ピン)
アラーム端子	1~16CHアラーム入力 <sup>※1</sup> 、1~7CHアラーム出力 <sup>※2</sup> (D-sub25ピン)
ネットワークポート	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
メンテナンスポート	10BASE-T (RJ-45)

- ※1 無電圧メーク接点入力 100 mA、+5 Vプルアップ  
※2 オープンコレクタ出力 DC24 V 100 mA以内で最大  
※3 High (+5 V~+12 V、最大6.3 mA)  
※4 52 kΩ 5 Vプルアップ、-100 mA/メーク接点  
※5 最大200 mA

## ■付属品

電源コード .....	1	CD-ROM* .....	1
鍵 .....	2	取扱説明書 設置工事編 .....	1
コードストッパー .....	1	保証書 .....	1

※CD-ROMには各種取扱説明書 (PDFファイル) が納められています。

